

HA1D PERSONAL MONITOR AMPLIFIER

(インイヤーマニターアンプ)

ステージ演奏、スタジオでのレコーディングをする際に奏でる音楽の細部まで鮮明にモニタリング出来るかどうかは成功の鍵です。モニタリング環境はパフォーマンスのクオリティに左右すると言っても過言ではありません。

・コンパクト&タフボディ

HA1D PERSONAL MONITOR AMPLIFIERは卓越したモニタリング音声を提供する最適なオーディオ・ソリューションです。

音質にこだわりながら、演奏に妨げないようにコンパクトで軽量化されたデザインで、ボディのベルトクリップで、任意の場所に装着が可能です。

・必要最低限の操作部

単4電池2本で動作。XLR/TRSフォーンコンボ端子にミキサー等の機材を接続するだけでイヤホンから音声をモニタリングすることができます。本体の電源スイッチ兼用のボリュームノブで、演奏中にでも素早く音量調整ができ、快適な環境作りが可能です。



Specifications

入力端子 (ラインレベル)	XLR (アンバランス) 6.3mmΦTRS (アンバランス)
出力端子	3.5mmΦステレオミニ
インピーダンス	0.5Ω
最大出力	2×100mW (@16Ω)
電 源	単四乾電池×2個 (アルカリ乾電池推奨)
動作時間	最大約12時間
外観寸法	H33×W38×D132mm
仕 上 色	ブラック
本体材質	スチール
質 量	約140g
EAN	4710423842892

Description

- ・高品質なヘッドホンアンプを内蔵し、ステージパフォーマンス、スタジオ収録など大音量の環境でも、パワフルにモニタリングすることが可能です。
- ・本体はベルトパック式を採用しコンパクトで洗練されたシンプルデザインです。
- ・堅牢なスチール製ボディです。
- ・単4電池2本で駆動、最大12時間稼働可能です。
- ・電源スイッチ兼用のボリュームコントロールノブでシンプルな操作。
- ・入力信号に合わせたステレオ/モノラルモードスイッチ搭載。

ステレオモード選択時のXLR/TRSコンボ入力端子接続について

XLR(アンバランス)入力の場合	TRS(アンバランス)入力の場合
PIN ①・・・グラウンド	TIP・・・L ch
PIN ②・・・L ch	RING・・・R ch
PIN ③・・・R ch	Sleeve・・・グラウンド

外 観



XLR/TRS コンボ入力端子



ヘッドホン出力端子
3.5mmΦステレオミニプラグ



電源表示

モノ/ステレオ
切替スイッチ

電源スイッチ兼
音量ボリューム